

Dimmer 1500W

Med DIMMER 1500W justerar du värmen från en kvartshalogens infraröda värmare och därmed säkerställer en behaglig temperatur. Ideala användningsområden är terrassen, uterummet, trädgården, kaféer, uteplatser, restauranger, entré, bodar, lager, kyrkor, hallar, verkstäder och butiksområden m.m.

DIMMER 1500W innehåller en "mjuk-starts" funktion för att eliminera hög direktbelastning av lampan vilket ökar lampans livslängd med upp till 30% och minskar belastningen på elnätet.

Dimringen sker med plus och minustryckknappar där en lysdiod visar när dimmern ger ström till värmaren. Genom att kunna justera effekten möjliggörs inte enbart en behaglig värmekomfort utan även energi sparas vilket gör enheten miljövänlig och möjliggör besparingar i elkostnader.

Artikelnr: 104002



Produktspecifikation

- Lämplig för upp till 1500W infraröd värmare
- Vattentät (IP55)
- Lysdiod som visar status
- Stegvis effektinställning
- Hög tillförlitlighet
- CE & EMC-kompatibel
- Låga kostnader och kompakt
- Enkel installation
- Miljövänlig



Teknisk specifikation

Matningsspänning:	230V ±10%, 50Hz
Maxspänning:	6.5A 25°C
IP Rating (minimum):	IP55
Min. laddningsström:	30mA
Drifttemperatur:	-20°C to 50°C
Mått:	95 x 130 x 55mm
Vikt:	0.5Kg

Levereras komplett med 2 st kabelgenomföringar, väggmontering och skruvar.